

昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

# Transformer

# TRANSTAR PLA-UP

## トランスタープラアップ STX-01

HOME WELDING HISTORY. SUZUKID HISTORY. SINCE★1960

### 特徴

#### ●入力電源100V/200V 兼用

リアパネルにあるネジを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。

#### ●簡単操作

電源を接続してブレーカを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。

#### ●出力コンセント豊富

下側2ヶには115Vが、上側2ヶには100Vが出力されていますので、電動工具の状態によって使い分けてください。

#### ●3kVA連続使用

使用時間に制限がなく、24時間続けてご使用できる30A連続タイプ。

昇圧/降圧  
兼  
用



## 安心と満足をお約束する 連続使用OKタイプ

# SUZUKID®

一溶接シーンに新しいスパークをー

溶接専門ウェブサイト

# 溶接人

ようせつちゆう

## welder.co.jp

### 定格仕様

品名	トランスタープラアップ
型式	STX-01
JANコード	4991945 110120
入力電圧	100V/200V
出力電圧	100V/115V
出力コンセント	100V/115V各2ヶ
定格容量	3kVA連続
相数	単相
周波数	50Hz/60Hz
寸法	160W×280L×220H
質量	約16kg
梱包単位	2台入

## スター電器製造株式会社

STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD.

【本社】  
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15  
三井住友海上藤沢ビル3F  
TEL.0466-27-2666 FAX.0466-27-1055

【茨城営業所】  
〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1  
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

【大阪営業所】  
〒569-0817 大阪府高槻市桜ヶ丘北町34-8  
TEL.072-695-4815 FAX.072-693-9815

【福岡出張所】  
〒816-0844 福岡県春日市上白水1-40  
パルクス375 1F  
TEL.092-571-2591 FAX.092-571-2592

【アフターサービス課】  
〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1(石岡工場内)  
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

◆URL <http://www.suzukid.co.jp>  
◆E-mail [post@suzukid.co.jp](mailto:post@suzukid.co.jp)