

100V専用直流インバータ溶接機



Imax60

アイマックス60 SIM-60

HOME WELDING HISTORY. SUZUKID HISTORY. SINCE★1960

電流制御がスムーズで安定したアーク!!
仕上がりがきれいなインバータ制御!!

DIY用

特徴

- 持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量5.5kg)
- 0.8mmから薄板溶接が可能
- 定格使用率20%
- ホットスタート機能でアークスタートも良好
- 異常温度保護機能(過熱センサー)付
- 50/60Hz共用
全国どこでも使用可能

※家庭用コンセント(100V・15A)からの使用の場合、溶接可能板厚は3mmまでになります。

また電源事情により、電圧降下が原因で昇圧器が必要になることがあります。

昇圧器はハイアップ(型式:SHU-20D)をお使い頂きますとスムーズな溶接ができます。

SUZUKID

—溶接シーンに新しいスパークを—



定格仕様

品名	アイマックス60
型式	SIM-60
定格一次電圧	100V専用
定格一次電流	22A
定格一次入力	2.2kVA
定格周波数	50/60Hz兼用
定格二次電流	DC60A(10~60A)
定格使用率	20%
寸法	132W×328L×239H(mm)
質量	5.5kg
JANコード	4991945 027305

溶接能力

溶接棒径(mm)	1.0,1.2	1.4,1.6	2.0
溶接電流(A)	10~30	30~50	50~60
使用率(%)	100~80	80~30	30~20
板厚の目安(mm)	0.8~1.2	1.2~3.0	2.0~4.0
入力電流(A)	6~9	8~20	20~22

スター電器製造株式会社

STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD.

【本社】
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15

三井住友海上藤沢ビル3F
TEL.0466-27-2666 FAX.0466-27-1055

【茨城営業所】
〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

【大阪営業所】
〒569-0817 大阪府高槻市桜ヶ丘北町34-8
TEL.072-695-4815 FAX.072-693-9815

【福岡出張所】
〒816-0844 福岡県春日市上白水1-40
パルクス375 1F
TEL.092-571-2591 FAX.092-571-2592

【アフターサービス課】
〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1(石岡事業所内)
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

◆URL <http://www.suzukid.co.jp>

◆E-mail post@suzukid.co.jp