

100V専用直流インバータ溶接機



Imax60

アイマックス60

SIM-60

HOME WELDING HISTORY. SUZUKID HISTORY. SINCE★1960

電流制御がスムーズで
安定したアーク!!
仕上がりがきれいな
インバータ制御!!

特徴

- 持ち運びに便利な
小型・軽量設計(質量5.5kg)
- 1.2mmから薄板溶接
が可能
- 定格使用率20%
- ホットスタート機能で
アークスタートも良好
- 異常温度保護機能
(過熱センサー)付
- 50/60Hz共用
全国どこでも使用可能

※家庭用コンセント(100V・15A)からの使用の場合、溶接可能板厚は3mmまでになります。

また電源事情により、電圧降下が原因で昇圧器が必要になることがあります。

昇圧器はハイアップ(型式:SHU-20D)をお使い頂きますとスムーズな溶接ができます。

SUZUKID

—溶接シーンに新しいスパークを—



定格仕様

品名	アイマックス60
型式	SIM-60
定格入力電圧	100V専用
定格入力電流	22A
定格入力	2.2kVA
定格周波数	50/60Hz兼用
定格出力電流	DC60A(10~60A)
定格使用率	20%
寸法	132W×328L×239H(mm)
質量	5.5kg
JANコード	4991945 027305

溶接能力

溶接棒径(mm)	Φ1.4,1.6	Φ2.0
溶接電流(A)	30~50	50~60
使用率(%)	80~30	30~20
板厚の目安(mm)	1.2~3.0	2.0~4.0
入力電流(A)	8~20	20~22

★一電器製造株式会社

STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD.

【本社】

〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15
三井住友海上藤沢ビル3F
TEL.0466-27-2666 FAX.0466-27-1055

【茨城営業所】

〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

【大阪営業所】

〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28
COMPLAZA松本B号室
TEL.072-963-5666 FAX.072-963-5668

【福岡営業所】

〒816-0844 福岡県春日市上白水1-40バルクス375 1F
TEL.092-571-2591 FAX.092-571-2592

【アフターサービス課】

〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1(石岡事業所内)
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

◆URL <http://www.suzukid.co.jp>