

昇圧専用ポータブル変圧器

TRANSTAR Hi-UP

トランスター ハイアップ SHU-20D

Transformer

HOME WELDING HISTORY. SUZUKID HISTORY. SINCE★1960

昇 圧
専 用

特 徴

● 15%UP・25%UP

昇圧スイッチ付

出力電圧が入力電圧の15%UPと25%UPの2種類選択できます。2つのコンセントに同じ電圧が出力され、容量以内なら2つのコンセントを同時に使用でき、本器の能力を余す事なく発揮することができます。

● 入力ブレーカ付

容量オーバーの際のヒューズ交換が必要なく、電源の「入」「切」も簡単にできます。

● 小型・軽量

容量が2kVA、時間定格1時間の能力があるにもかかわらず、寸法200W×180L×166H、質量約7kgと小型・軽量となっています。

● パネル埋め込み

タイプの出力電圧計 (メーター)採用

凹凸をなくし、現場での荒っぽい使用でも割れにくいよう配慮しました。

● 入力電圧と出力電圧 の関係を表示

本体前面左側に入出力の電圧の関係をわかり易く表示しました。



使い勝手バツグン！

STAR 電器製造株式会社
STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD.

【本 社】
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15
三井住友海上藤沢ビル3F
TEL.0466-27-2666 FAX.0466-27-1055

【茨城営業所】
〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

【大阪営業所】
〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28
COMPLAZA松本 B号室
TEL.072-963-5666 FAX.072-963-5668

【福岡営業所】
〒816-0844 福岡県春日市上白水1-40
バルクス375 1F
TEL.092-571-2591 FAX.092-571-2592

【アフターサービス課】
〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1(石岡事業所内)
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

◆URL <http://www.suzukid.co.jp>

定格仕様

品 名	トランスターハイアップ
型 式	SHU-20D
J A N コード	4991945 111103
入 力 電 圧	100V
出 力 電 圧	115V/125V
出 力 コンセント	115V/125V×2ヶ
定 格 容 量	2kVA1時間定格 1.5kVA連続
相 数	単 相
周 波 数	50Hz/60Hz
寸 法	200W×180L×166H
質 量	約7kg

SUZUKID®

一溶接シーンに新しいスパークを一

溶接専門ウェブサイト

溶接人

ようせつりゆう

welder.co.jp