

# Welder

# STARC 120

交流アーク溶接機  
低電圧溶接棒専用

スターク120  
SSC-120

HOME WELDING HISTORY. SUZUKID HISTORY. SINCE★1960

## 特徴

- 100V/200V兼用
- 低電圧溶接機
- 小型軽量タイプ
- 使用率オーバー防止機能付

- ・家庭用コンセント100V15Aでも1.4φ、1.6φ（溶接棒スターロードB-1・S-1）を使用して3mmの板厚まで溶接可。※100V/200V共に低電圧溶接棒を使用して下さい。
- ・低電圧溶接機なので消費電力が少なく経済的、安全。
- ・100V・200Vでも使用可。（3相200V電源を使用される場合は3本のうち2本をとりだし、電源コードへ接続してください）。
- ・持ち運びに便利な小型軽量タイプ。
- ・使用率オーバー防止機能がついているのでトランス焼損なし。

100V15Aで板厚3mmまで溶接できる！  
低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的！  
使用率オーバー防止機能付！



## 定格仕様

品名	スターク120
型式	SSC-121 (50Hz) SSC-122 (60Hz)
JANコード	4991945 030084 (50Hz) 4991945 030091 (60Hz)

定格出力電流	AC110A
出力電流調整範囲	AC40~110A
定格入力	5kVA
定格入力電圧	単相100/200V
定格使用率	10%
最高無負荷電圧	AC39V
定格負荷電圧	AC24.4V
電源コード・ホルダ	約2m
コード・アースコード	

使用溶接棒	φ1.4~3.2(低電圧用)
溶接可能材料	鉄・ステンレス・鋳物
適用板厚	1.2~6.0mm
寸法	170W×400L×267H(mm)
質量	約16kg

## 標準セット内容

- ① 遮光面(フィルター&カバープレート付)
- ② 100V用ゴムプラグ
- ③ 100Vアダプター
- ④ 六角スパナ

**スター電気製造株式会社**  
STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD.

【本社】  
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15  
三井住友海上藤沢ビル3F  
TEL.0466-27-2666 FAX.0466-27-1055

【茨城営業所】  
〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1  
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

【大阪営業所】  
〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28  
COMPLAZA松本 B号室  
TEL.072-963-5666 FAX.072-963-5668

【福岡営業所】  
〒816-0844 福岡県春日市上白水1-40パルクス375 1F  
TEL.092-571-2591 FAX.092-571-2592

【アフターサービス課】  
〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1(石岡事業所内)  
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

◆URL <http://www.suzukid.co.jp>

■掲載の標準仕様・デザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。  
■掲載の商品は、印刷インキの関係で多少現物と異なる場合がありますのでご了承ください。

# SUZUKID®

一溶接シーンに新しいスパークをー

溶接専門ウェブサイト

溶接人<sup>®</sup>  
ようせつちゆう

welder.co.jp