

昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

Transformer

ノーデントランス

SNT-312

HOME WELDING HISTORY. SUZUKID HISTORY. SINCE★1960

特徴

● 入力電源100V/200V 兼用

リアパネルにあるネジを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。
入力電圧に応じ、ランプが点灯します。

● 簡単操作

電源を接続してブレーカを「入」にすれば、コンセントに100V/115V、大出力端子に100Vが出力されます。

● 大出力端子付

1ヶ所から30Aまとめて取り出せる大出力端子付です。

● 3kVA連続使用

使用時間に制限がなく、24時間続けてご使用できる30A連続タイプ。

● 大型出力電圧計採用

昇圧/降圧
兼用



農事用大出力端子付

定格仕様

製品ページはこちら



品名	ノーデントランス	定格容量	3kVA連続
型式	SNT-312	相数	単相
JANコード	4991945 112148	周波数	50Hz/60Hz
入力電圧	100V/200V	寸法	160W × 280L × 216H
出力電圧	100V/115V	質量	約16kg
出力コンセント	100V/115V × 各1ヶ	標準セット内容	
	大出力端子100V30A × 1ヶ	電源プラグ(接地3P-20A-250V)付	

スター電器製造株式会社
STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.

SUZUKID

www.suzukid.co.jp



●商品の仕様・デザインは改良のため一部変更することがありますので、ご了承ください。

本社営業所 / 〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15 三井住友海上藤沢ビル3F TEL.0466(27)2666(代) FAX.0466(27)1055

茨城営業所 / 〒315-0002 茨城県石岡市柏原17-1 TEL.0299(23)6221(代) FAX.0299(23)6885

大阪営業所 / 〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28 COMPLAZA松本 B号室 TEL.072(963)5666(代) FAX.072(963)5668

福岡営業所 / 〒811-1211 福岡県那珂川市今光5-14-1 TEL.092(953)7011(代) FAX.092(953)7022

アフターサービス課 / 〒315-0002 茨城県石岡市柏原17-1(石岡事業所内) TEL.0299(23)6221(代) FAX.0299(23)6885