

降圧専用ポータブル変圧器



トランスター-V

トランスターブイ **STV-3000**

HOME WELDING HISTORY. SUZUKID HISTORY. SINCE★1960



特徴

- **簡単操作**
電源を接続してブレーカを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。
- **出力コンセント豊富**
上側2ヶには115Vが、下側2ヶには100Vが出力されていますので、電動工具の状態によって使い分けてください。
- **用途**
200V現場で100Vが必要な時。
100V出力電源の電圧降下で困っている時。
- **定格容量**
1.5kVA連続
3kVA30分
- **安全性向上**
出力オーバーの際はブレーカが作動します。
また電源の入/切はパイロットランプで一目で確認できます。



エコノミータイプのトランスター

定格仕様

製品ページはこちら



品名	トランスターブイ	相数	単相
型式	STV-3000	周波数	50Hz/60Hz
JANコード	4991945 008762	寸法	160W×280L×216H
入力電圧	200V	質量	約10kg
出力電圧	100V/115V		
出力コンセント	100V/115V×各2ヶ		
定格容量	3kVA30分	標準セット内容	
	1.5kVA連続	電源プラグ(接地3P-20A-250V)付	

スター電器製造株式会社
STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.

SUZUKID

www.suzukid.co.jp



●商品の仕様・デザインは改良のため一部変更することがありますので、ご了承ください。

本社営業所 / 〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15 三井住友海上藤沢ビル3F TEL.0466(27)2666(代) FAX.0466(27)1055

茨城営業所 / 〒315-0002 茨城県石岡市柏原17-1 TEL.0299(23)6221(代) FAX.0299(23)6885

大阪営業所 / 〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28 COMPLAZA松本 B号室 TEL.072(963)5666(代) FAX.072(963)5668

福岡営業所 / 〒811-1211 福岡県那珂川市今光5-14-1 TEL.092(953)7011(代) FAX.092(953)7022

アフターサービス課 / 〒315-0002 茨城県石岡市柏原17-1(石岡事業所内) TEL.0299(23)6221(代) FAX.0299(23)6885