

降圧専用ポータブル変圧器

Transformer

TranStar-F

トランスターF STY-512F

HOME WELDING HISTORY. SUZUKID HISTORY. SINCE★1960

降圧専用

特徴

- **簡単操作**
電源を接続してブレーカを「入」にすればコンセントに100V/115Vが出力されます。
- **出力コンセントを6ヶ装備**
上側4ヶには100Vが、下側2ヶには115Vが出力されていますので、電動工具の状態によって使い分けてください。
- **安全性向上**
出力オーバーの際はブレーカが作動します。
また電源の入/切はパイロットランプで一目で確認できます。
- **5kVA連続使用**
使用時間に制限がなく、24時間続けてご使用できる50A連続タイプ。



期待の大容量連続定格50A

定格仕様

製品ページはこちら



品名	トランスターF	定格容量	5kVA連続
型式	STY-512F	相数	単相
JANコード	4991945 110229	周波数	50Hz/60Hz
入力電圧	200V	寸法	200W × 340L × 272H
出力電圧	100V/115V	質量	約22kg
出力コンセント	100V × 4ヶ 115V × 2ヶ	標準セット内容	

電源プラグ(接地3P-20A-250V)付

スター電器製造株式会社
STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD.

SUZUKID

www.suzukid.co.jp



●商品の仕様・デザインは改良のため一部変更することがありますので、ご了承ください。

本社営業所 / 〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15 三井住友海上藤沢ビル3F TEL.0466 (27) 2666 (代) FAX.0466 (27) 1055

茨城営業所 / 〒315-0002 茨城県石岡市柏原17-1 TEL.0299 (23) 6221 (代) FAX.0299 (23) 6885

大阪営業所 / 〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28 COMPLAZA松本 B号室 TEL.072 (963) 5666 (代) FAX.072 (963) 5668

福岡営業所 / 〒811-1211 福岡県那珂川市今光5-14-1 TEL.092 (953) 7011 (代) FAX.092 (953) 7022

アフターサービス課 / 〒315-0002 茨城県石岡市柏原17-1 (石岡事業所内) TEL.0299 (23) 6221 (代) FAX.0299 (23) 6885