

100V/200V兼用交流アーク溶接機

# STARC120

200Vでも使用可能!  
低電圧専用のため  
経済的かつ安全な仕様!

スターク120 **SSC-121 (50Hz用)**

**SSC-122 (60Hz用)**



## 標準セット内容

- ①アースクリップ付コード(2.0m本体付)
- ②ホルダ付コード(2.0m本体付)
- ③電源コード(2.0m本体付)
- ④2P/100V変換アダプタ
- ⑤100V用ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)
- ⑥遮光面(フィルター・カバープレート付/遮光度#8)
- ⑦六角スパナ

製品ページはこちら



## Features

- ・100V/200V兼用のため、DIYからプロまで幅広く対応！(3相200V電源を使用される場合は3本のうち2本を取り出し、電源コードへ接続してください)
- ・家庭用コンセント100V/15AでもΦ1.4、Φ1.6を使用して3mmまで溶接可能！
- ・使用率オーバー防止機能により、焼損の心配なし！
- ・持ち運びに最適な小型タイプ！

※溶接の際は必ず「スターロード低電圧用溶接棒(B-1/S-1)をお使い下さい。

消耗品・オプション  
適合表はこちら



## 製品仕様

品名	スターク120	
型式	SSC-121	SSC-122
JANコード	4991945 030084	4991945 030091
定格周波数	50Hz専用	60Hz専用
定格入力電圧	単相100V/200V兼用	
定格入力電流	100V:50A / 200V:25A	
定格入力容量	5.0kVA	
出力調整範囲	AC 40~110A	
定格使用率	10%	
適用溶接棒	Φ1.4~Φ3.2(低電圧溶接棒)	
溶接可能板厚	軟鋼 : 1.2mm ~ 6.0mm ステンレス: 1.2mm ~ 6.0mm 鋳物 : 2.0mm ~ 5.0mm	
質量	約16kg	
寸法	幅170mm × 奥行400mm × 高さ267mm	

●商品の仕様・デザインは改良のため一部変更することがありますので、ご了承ください。[CAT0061C]

