

昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

TRANSTAR Q-BEE

トランスターキュービー STX-3QB

Transformer

HOME WELDING HISTORY. SUZUKID HISTORY. SINCE★1960

特徴

- 昇圧・降圧どちらもOK
100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため、用途が広がります。
- 100Vコンセント2ヶ
使用頻度の高い100Vコンセントが2ヶ付いているため、本器の能力を余す事なく発揮する事ができます。
- 定格容量1.5kVA連続
3kVA30分
- 軽量・コンパクト
質量7kgでコンパクトに設計されています。

昇圧/降圧
兼用



コンセプトは「キューブ」

定格仕様

品名	トランスターキュービー
型式	STX-3QB
JANコード	4991945 015869
入力電圧	100V/200V兼用
出力電圧	100V/115V
出力コンセント	100V×2ヶ 115V×1ヶ
定格容量	3kVA30分 1.5kVA連続
相数	単相
周波数	50Hz/60Hz
寸法	168W×160L×160H
質量	約7kg
梱包単位	2台入

標準セット内容

- ①200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1ヶ
- ②100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1ヶ

スター電器製造株式会社
STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD.

【本社】
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15
三井住友海上藤沢ビル3F
TEL.0466-27-2666 FAX.0466-27-1055

【茨城営業所】
〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

【大阪営業所】
〒569-0817 大阪府高槻市桜ヶ丘北町34-8
TEL.072-695-4815 FAX.072-693-9815

【福岡出張所】
〒816-0844 福岡県春日市上白水1-40
パルクス375 1F
TEL.092-571-2591 FAX.092-571-2592

【アフターサービス課】
〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1(石岡工場内)
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

◆URL <http://www.suzukid.co.jp>
◆E-mail post@suzukid.co.jp

SUZUKID

一溶接シーンに新しいスパークをー

溶接専門ウェブサイト

溶接人[®]
ようせつちゅう

welder.co.jp