

降圧専用ポータブル変圧器

# トランスター-V

# Transformer

トランスターバイ **STV-3000**

HOME WELDING HISTORY. SUZUKID HISTORY. SINCE★1960

降  
圧  
専  
用

## 特 徴

- **簡単操作**  
電源を接続してブレーカを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。
- **出力コンセント豊富**  
上側2ヶには115Vが、下側2ヶには100Vが出力されていますので、電動工具の状態によって使い分けてください。
- **用途**  
200V現場で100Vが必要な時。  
200V電源の電圧降下で困っている時。
- **定格容量**  
1.5kVA連続  
3kVA30分



## エコノミータイプのトランスター

### 定格仕様

品名	トランスターバイ
型式	STV-3000
JANコード	4991945 008762
入力電圧	200V
出力電圧	100V/115V
出力コンセント	100V/115V×各2ヶ
定格容量	3kVA30分 1.5kVA連続
相数	単相
周波数	50Hz/60Hz
寸法	160W×280L×216H
質量	約10kg
梱包単位	2台入

**スター電器製造株式会社**  
STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD.

【本社】  
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15  
三井住友海上藤沢ビル3F  
TEL.0466-27-2666 FAX.0466-27-1055

【茨城営業所】  
〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1  
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

【大阪営業所】  
〒569-0817 大阪府高槻市桜ヶ丘北町34-8  
TEL.072-695-4815 FAX.072-693-9815

【福岡出張所】  
〒816-0844 福岡県春日市上白水1-40  
パルクス375 1F  
TEL.092-571-2591 FAX.092-571-2592

【アフターサービス課】  
〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1(石岡工場内)  
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

◆URL <http://www.suzukid.co.jp>  
◆E-mail [post@suzukid.co.jp](mailto:post@suzukid.co.jp)

# SUZUKID®

一溶接シーンに新しいスパークを一

溶接専門ウェブサイト

溶接人®  
ようせつちゆう

welder.co.jp