

降圧専用ポータブル変圧器

Transformer

トランスター-V

トランスターバイ **STV-3000**

HOME WELDING HISTORY. SUZUKID HISTORY. SINCE★1960

特 徴

- **簡単操作**
電源を接続してブレーカを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。
- **出力コンセント豊富**
上側2ヶには115Vが、下側2ヶには100Vが出力されていますので、電動工具の状態によって使い分けてください。
- **用 途**
200V現場で100Vが必要な時。
100V出力電源の電圧降下で困っている時。
- **定格容量**
1.5kVA連続
3kVA30分

降 圧
専 用



エコノミータイプのトランスター

SUZUKID

一溶接シーンに新しいスパークをー

溶接専門ウェブサイト

溶接人[®]
ようせつちゅう

welder.co.jp

定格仕様

品 名	トランスターバイ
型 式	STV-3000
J A N コード	4991945 008762
入 力 電 圧	200V
出 力 電 圧	100V/115V
出 力 コンセント	100V/115V × 各2ヶ
定 格 容 量	3kVA30分 1.5kVA連続
相 数	単 相
周 波 数	50Hz/60Hz
寸 法	160W × 280L × 216H
質 量	約10kg

スター電器製造株式会社

STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD.

【本 社】
〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15
三井住友海上藤沢ビル3F
TEL.0466-27-2666 FAX.0466-27-1055

【茨城営業所】
〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

【大阪営業所】
〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28
COMPLAZA松本 B号室
TEL.072-963-5666 FAX.072-963-5668

【福岡営業所】
〒816-0844 福岡県春日市上白水1-40パルクス375 1F
TEL.092-571-2591 FAX.092-571-2592

【アフターサービス課】
〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1(石岡事業所内)
TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

◆URL <http://www.suzukid.co.jp>